



- 32 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- bis 12MP Aufnahmeauflösung / 384 Mbps
- ONVIF Unterstützung
- lunaSystem kompatibel
- 2xHDMI, 1xVGA-Ausgang




L-IPR-5832-4K (10470)

Der L-IPR-5832-4K ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder für bis zu 32 IP-Kameras mit eigenem Monitorausgang (2xHDMI, VGA). Das Gerät unterstützt gängige IP Kamera Hersteller sowie ONVIF kompatible Modelle und kann diese bis zu 384Mbps aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit bis zu 8 internen SATA HDDs und 1 eSATA bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Technische Daten		Audioausgänge	
Max. Anzahl Kanäle	32	HDMI	2
Bildschirmteilung	1. Bildschirm: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 2. Bildschirm: 1 / 4 / 8 / 9 / 16	VGA	1
Auflösung	3840 x 2160 px	USB	2x USB 2.0 2x USB 3.0
Dekodierung	bis 25 bps bei 3840 x 2160	RS-232	1
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG	RS-485	1
Max. Auflösung Aufzeichnungen	4048 x 3040	Steuer Schnittstellen	2 x 10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ45)
Aufnahmerate	384 Mbps	Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm	Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P
Max. Festplattenkapazität	64 TB	Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)
HDD Steckplatz	8	HTTP Befehl	Unterstützt
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA	Spannungsversorgung	230 V AC
Speicher Redundanz	Ja, RAID 0, 1, 5, 10	Leistungsaufnahme	max. 20 W
Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja	Gewicht (Netto)	9000 g
Synchrone Wiedergabe	Ja	Rack Montage	Ja, 2-Höheneinheiten
Privatzonenmaskierung	Ja	Abmessungen	440 mm x 445 mm x 95 mm (L x B x H)
Fisheye Dewarping	Ja	zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
POS (Point of Sale)	Ja	Sonstiges	Zwei Wege Kommunikation
Datenexport	HDD, USB, Netzwerk	Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus, 19" Winkel
Alarめingänge	16		
Alarmausgänge	8		
Audioeingänge	1		

L-IPR-5832-4K (10470)



Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD
T-SPE-8000 SATA (10313)	Speichererweiterung um 8000 GB HDD
L-NKB (10682)	Systembedienteil