



- H.264 DVR
- Full D1 (720 x 576) Aufzeichnung
- 16 Videoeingänge
- Audio
- Mobile View (iPhone, Blackberry, WM)
- Mausbedienung
- IR-Fernbedienung



T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Der H.264 Digitalrecorder dient zur Aufzeichnung von bis zu 16 Kameras mit einer Auflösung von 720x576 Pixel. Aufnahmen werden zeitlich, kontaktgesteuert oder über Bewegung aktiviert und auf einer internen Festplatte (optional) gespeichert. Der DVR wird über einen Monitor (BNC o. VGA) mittels benutzerfreundlichem GUI wahlweise über Tasten, Fernbedienung oder Maus bedient. Der Multi-Site Netzwerkzugriff (IE 6,7,8,9 oder CMS) ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie Kamerasteuerung und Konfiguration des Systems. Des weiteren kann über Mobile Endgeräte (iPhone, Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, Android) auf die Live Bilder zugegriffen werden. Umfangreiche Funktionen wie: Vor-/ Nachalarm, Passwortverwaltung, Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen USB Port oder Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Anzeigerate	400 Bilder/Sek.
Fernzugriff	IE 6, 7, 8, 9, iPhone, iPad, Symbian, Windows Mobile, Blackberry, Android
Aufnahmearten	Manuell/Bewegung/Alarm/Zeitplan
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Videoeingang	16 x 1 Vss / 75 Ohm (BNC)
Datenexport	USB, Netzwerk
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Darstellung	1/4/9/13/16-fach, PIP, Sequenz
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
max. Luftfeuchtigkeit	0,9
Alarm Ein-/ Ausgänge	8 Digital/1 Relais
Abmessungen	280x 58x 215 mm (BxHxT)
Funktionen	u.a. Zeitsynchronisation, Passwortschutz
Kodierung (Video)	H.264
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, IR-FB, Netzwerk
Benutzerverwaltung	1 Admin / 10 User
Aufnahmerate	100 B/s (720x576px), 200 B/s (720x288px), 400 B/s (360x288px)

Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL)
Vor- /Nachalarm	10 Sek./ 1 ~ 60 Sek.
Videoausgang	2 x BNC (Main- und Co-Monitor), 1 x VGA (1280x1024)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Menüsprache	u.a. Deutsch, Englisch
Bewegungssensor	Bereich einstellbar für jede Kamera
Fernkonfiguration	via Internet Explorer
zul. Betriebstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Leistungsaufnahme	36 W
Software	Client Software, Remote Viewer
Audio Ein-/ Ausgänge	4/1 (RCA)
Gewicht (netto)	1,4 kg (ohne HDD)
Speicher	1 x SATA intern, 1 x eSATA extern
Lieferumfang	1 TB HDD, Maus, IR-Fernbedienung



T-DVR 611ZS ohne HDD/Maus (10344)

Zubehör	
T-SPE-2000 SATA (10312)	Speichererweiterung um 2000 GB HDD
T-SPE-4000 SATA (10563)	Speichererweiterung um 4000 GB HDD