



- Konverter (SDI>HDMI)
- 1 zusätzlicher SDI-Ausgang
- Einsatz als Konverter/Repeater

L-ZU-1300 (10250)

Der L-ZU-1300 ist ein Converter für HD-SDI auf HDMI. Die Box besitzt einen SDI-Eingang und zusätzlich zu dem HDMI-Ausgang noch 1 SDI-Ausgang. Somit fungiert das Gerät gleichzeitig auch als Repeater. Die Spannungsversorgung erfolgt über 6~12VDC (Netzteil im Lieferumfang).

Technische Daten	
Frequenzbereich	bis 165MHz, HDCP Standard: HDMI 1.3
Videoausgang	1 x HDMI, 1 x BNCSDI
Lieferumfang	Konverter, Netzteil
zul. Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Gewicht (netto)	180g
Anschlussart	(SDI) AC-Kupplung
Videoeingang	1 x SDI (SD-SDI 270Mbps, HD-SDI 1.485Gbps, 3G-SDI 2.97Gbps)
Spannungsversorgung	5~24VDC
Leistungsaufnahme	3~5W
Abmessungen	75x36x118 mm oder 112x25x117 mm